



Prato Music System CD / DAB+

Ref. nr.: 102.215, 102.216 & 102.217



SNABBSTARTSGUIDE

QUICK START GUIDE

KOMMA IGÅNG

1. Packa upp digitalradion och ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Rulla av nätsladden helt och anslut den till vägguttaget.
3. Dra ut antennen helt.

ANVÄNDANDE

1. Tryck på **[POWER]**-knappen på fjärrkontrollen eller direkt på radion för att slå på enheten.
2. Vrid **[VOLUME]**-ratten på radion eller använd fjärrkontrollens volymknappar för önskad ljudnivå.

Notera:

1. Om den digitala radion inte används på 15 minuter går den automatiskt över till standby-läge.
2. AUX-läget används i mer än 4 timmar, kommer enheten växlar till standbyläge.
15 minuter innan du går in i standbyläge. Kommer du att meddelas med "AUTO-OFF" blinkande på displayen. För att förlänga AUX-läge kan du trycka på **RANDOM**-knappen."

TIDINSTÄLLNINGAR

Manuell tidsinställning

1. I standby-läge, tryck på **[TIMER/KLOCKA]**-knappen på fjärrkontrollen.
2. Ställ in timmen med **[▶▶]** eller **[◀◀]**-knapp. tryck på **[TIMER/KLOCKA]** för att bekräfta timmen.
3. Ställ in minuterna med hjälp av **[▶▶]** eller **[◀◀]**-knapp. tryck på **[TIMER/KLOCKA]** för att bekräfta.

Notera: Ställ in tiden manuellt om du inte tar emot DAB+-signal. Så snart radion tar emot DAB+-signal ställs tiden in automatiskt.

DAB+ LÄGE

När radion ansluts till strömförsörjningen för första gången kommer DAB+-läget att slås på automatiskt. Radion söker automatiskt efter lämpliga stationer.

När stationssökningen är klar kan du använda **[▶▶]** eller **[◀◀]**-knapp för att ställa in de enskilda stationerna. Stationerna visas i alfabetisk ordning. För att välja en station, tryck på **[ENTER]** knappen.

Fullständig genomsökning

"Fullscan" söker igenom alla DAB+- och Band III-kanaler. Efter sökning av en kanal, listas de hittade kanalerna i alfabetisk ordning och den första kanalen spelas upp.

1. För att aktivera skanningen, tryck på **[SCAN]** knappen tills displayen visar
2. Alla hittade stationer sparas automatiskt. Använd **[▶▶]** eller **[◀◀]**-knappen för att hitta önskad station och tryck på **[ENTER]** knappen på fjärrkontrollen för att välja station.

FM-LÄGE

Växla från DAB+ -läge till FM-läge genom att trycka på funktionsknappen och välja FM eller genom att trycka på DAB/FM-knappen på fjärrkontrollen. Displayen visar frekvensen.

Automatisk stationssökning

Tryck på **[SCAN]** knappen på fjärrkontrollen eller **[PLAY/PAUSE]** knappen på radion för att starta den automatiska stationssökningen. När en station hittas stoppas sökningen automatiskt.

Manuell stationssökning

Tryck på **[PREV/NEXT]** knapparna för att manuellt välja en station.

BT-läge

Du kan ansluta en mobil enhet till din radio via BT. Växla till BT-läge genom att trycka på **[FUNCTION]** och välj BT eller tryck på BT/AUX-knappen på fjärrkontrollen.

1. Slå på BT-funktionen på din mobila enhet och sök efter BT:s Audizio Prato-namn.
2. Om ett lösenord krävs anger du "0000".
3. Spela upp önskad ljudfil från din mobila enhet. Den kommer automatiskt att skickas till din radio och låter över högtalarna.
4. För att koppla från anslutningen mellan din mobila enhet och din radio, stäng av BT-funktionen på din mobila enhet eller ändra läget för din radio genom att trycka på **[FUNCTION]** knappen.

Notera: Om signalen är svag, se till att det inte finns några störningar mellan din mobila enhet och radion. Vissa mobila enheter kan kopplas från vid inkommande samtal.

TEKNISK SPECIFIKATION

Märkspänning	: AC 100-240V 50/60Hz
Uteffekt	: 60 watt
Impedans	: 4 Ohm
Mått per enhet	: 370 x 207 x 135 mm
Vikt (per enhet)	: 3,3 kg

Specifikationerna är typiska. De faktiska värdena kan ändras något från en enhet till en annan. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Produkterna som hänvisas till i denna handbok överensstämmer med EU-direktiven som de omfattas av:

europiska unionen

Tronios B.V.,
Företagspark Twente Noord 18, 7602KR Almelo,
Nederländerna

Storbritannien

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, Storbritannien

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EG
2014/53/EU



S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Behöver du hela manualen?
Gå till...



www.audizio.com

Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

www.tronios.com

Copyright © 2022 av Tronios, Nederländerna